Nortit Invest Kft.
2400 Dunaújváros Vasmű út 23. (P)
+36 70/305-1400
www.nortit.hu

Adatlap

TRESZ TR-7E áramfejlesztő

A HONDA benzinmotoros áramfejlesztők kiválóan alkalmasak építési munkahelyek áramellátására, hálózati feszültség pótlására. A HONDA benzinmotor igen hosszú élettartamot és gazdaságos üzemeltetést biztosít. Kedvező az üzemanyagfogyasztása, csekély a karbantartási igénye, valamint a szerviz- és alkatrészellátottság is kiváló. Üzemanyaga 95-ös oktánszámú ólommentes benzin, a fordulatszám 3000 /perc. A fogyasztási adatok teljes terhelésre vonatkoznak, a gyakorlatban a fogyasztás a megadatoktól lényegesen kisebb. A gép alapkeretre szerelt, burkolatlan kivitelű.

Különösen precíz feszültség szükségessége esetén (pl. számítógépek közvetlen üzemeltetésére) elektronikus feszültség-szabályzású generátorokat ajánlunk (AVR), amelyeknek a terhelés változása esetén is stabilabb a feszültsége.

Műszaki adatok:
Feszültség: 230 V
Frekvencia: 50 Hz
Villamos teljesítmény: 7 kVA
cos fi: 0,8
Áramerősség: 30 A / fázis
Generátor: LINZ ELECTRIC E1E10MI
Feszültség-szabályzás: elektronikus (AVR)
Meghajtómotor: Honda GX-390 benzinmotor, négyütemű - OHV
Max. teljesítmény: 8,2 kW
Fordulatszám: 3000 ford./perc
Lökettérfogat: 389 cm^3
Max. nyomaték: 25,1 Nm
Motorolaj kapacitás: 1,1 liter
Max. fogyasztás: 2,2 liter/óra
Indítás: kézi
Tank: 6,5 liter
Tömeg: 78 kg
Méret: 850 x 500 x 500 mm
*Csatlakozó aljzatok: 1 db egyfázisú 16 A-es normál aljzat, 1 db egyfázisú 32 A-es ipari aljzat **
Zajszint: 95 dB(A)

A motor-teljesítményadatok SAE J1349 szerinti nettó teljesítmények.

